



*იყრნე ჭყვინძულის ხეგომის  
ბძილას ხეგმნიგო ყნივენსიქეფი*

# ფიზიკის შესავალი

## ლექცია 12

ელექტრული მუხტი, კულონის კანონი  
ელექტრული ველი და მისი დამაბულობა  
ელექტრული დენი, დენის ძალა, წინალობა  
ომის კანონი

წინალობის ტემპერატურაზე დამოკიდებულება

# წინა ლექციაში

სიმკვრივე და წნევა  
წყლის სვეტის წნევა  
ატმოსფერული წნევა

პასკალის კანონი  
არქიმედეს კანონი

ბერნულის განტოლება  
ზედაპირული დაჭიმულობა  
კაპილარული ძალები

## დაელექტროება

ქარვის ნაჭრები ბეწვზე ხახუნის შემდეგ ერთმანეთს განიზიდავენ

ქარვას უჩნდება განმზიდავი მუხტი

(600 წელი ჩვ.წ.ა.)

elektron - ქარვა (ბერძნ.)



# ელექტრული მუხტი

არსებობს ორი ტიპის ელექტრული მუხტი  
დადებითი და უარყოფითი

სხვადასხვა ნიშნის ელექტრული მუხტები  
ერთმანეთს მიიზიდავენ (დადებითი და  
უარყოფითი)

ერთიდაიგივე ნიშნის ელექტრული მუხტები  
ერთმანეთს განიზიდავენ

## ელექტრული მუხტის შენახვა

ჩაკეტილი სისტემის ელექტრული მუხტების  
ალგებრული ჯამი მუდმივია

$$Q = q_1 + q_2 + \dots = \sum q_i = \text{constant}$$

თუ სისტემის ჯამური მუხტი **ნულია**, მაშინ ამბობენ  
რომ სისტემა **ელექტრულად ნეიტრალურია**

## ელექტრული მუხტი

სხეულის ელექტრული მუხტი შედგება მისი ელექტრონების და პროტონების ელექტრული მუხტების ჯამისაგან

ელექტრონი: უარყოფითი მუხტი ( $q_e < 0$ )

პროტონი: დადებითი მუხტი ( $q_p > 0$ )

ერთი ელექტრონის და ერთი პროტონის ელექტრული მუხტების ჯამი ნულია:

$$q_e + q_p = 0$$

## ელექტრული მუხტი

სხეულის ელექტრული მუხტის ცვლილება შესაძლებელია ელექტრონის მუხტის ჯერადი სიდიდით

ელექტრული მუხტის ცვლილება ნიშნავს სხეულს წავართვათ ან გადავცეთ ელექტრონები

მუხტის ერთეული (SI): **კულონი**

ელექტრონის მუხტი:  **$-1.6 \cdot 10^{-19}$  კულონი**

## გამტარები და იზოლატორები


ყველა ნივთიერება და სხეული შეგვიძლია პირობითად გავყოთ ორ ჯგუფათ, იმის მიხედვით ატარებენ თუ არა ისინი თავისუფლად ელექტრონებს, ანუ ელექტრულ მუხტს

სხეულებს რომლებიც ატარებენ ელექტრულ მუხტს გამტარები ეწოდებათ

სხეულები რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ელექტრული მუხტის გადაადგილებას – იზოლატორები ეწოდებათ



# გამტარები



# იზოლატორები



## კულონის კანონი

ორი წერტილოვანი მუხტი ურთიერთქმედებს მუხტების პროპორციული და მანძილის კვადრატის უკუპროპორციული ძალით

$$F = k |q_1 q_2| / r^2$$

$k$  - ელექტრული მუდმივა,  $q_1 q_2$  - მუხტები,  $r$  - მანძილი წერტილოვან მუხტებს შორის.

კულონის ძალა მიმზიდავია თუ  $q_1 q_2 < 0$

კულონის ძალა განმზიდავია თუ  $q_1 q_2 > 0$

# ელექტრული მუდმივა

ფუნდამენტური ელექტრული მუდმივა:

$$k = 8.98755 \cdot 10^9 \text{ ნ მ}^2/\text{კ}^2$$


ელექტრული მუდმივა განსაზღვრავს  
სინათლის სიჩქარეს ვაკუუმში:

$$k = 10^{-7} \text{ ც}^2$$

სინათლის სიჩქარე:

$$c = 2.997 \cdot 10^8 \text{ მ/წმ}$$

# ელექტრული ძალების სუპერპოზიცია



მუხტზე მოქმედი ელექტრული ძალა ტოლია სისტემაში არსებულ წერტილოვან მუხტებთან ურთიერთქმედების ძალების ჯამს

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots = \Sigma \vec{F}_i$$

## ელექტრული ველი

ელექტრული ურთიერთქმედების გადამტანი ველი:  
ელექტრული მუხტი ქმნის ელექტრულ ველს,  
რომელიც მოქმედებს მეორე ელექტრულ მუხტზე

ელექტრული ველი ვექტორული სიდიდეა:  $\vec{E}$

$q$  მუხტზე მოქმედი ძალა:  $\vec{F} = q \vec{E}$

# ელექტრული ველი

წერტილოვანი მუხტის ელექტრული ველი

$$E = k q / r^2$$

მუხტი მოთავსებულია ათლვის სისტემის სათავეში


$$\vec{E} = k q \vec{r} / r^3$$

$$k = 1 / 4 \pi \epsilon_0$$

$\epsilon_0$  - ელექტრული მუდმივა

# ელექტრონის ველი

ელექტრული ველი მიმართულია წერტილოვანი მუხტიდან რადიალურად







## ელექტრული ველი

ელექტრული მუხტები ქმნიან ელექტრულ ველს, რომელიც მოქმედებს სხვა მუხტებზე

ელექტრული მუხტის მიერ შექმნილი ელექტრული ველი არ მოქმედებს მის წარმოშობ ელექტრულ მუხტზე



# ელექტრული ველი



## ძალწირები


**ელექტრული ძალწირი** წარმოსახვითი ხაზია, რომელიც მიგვითითებს სივრცის ადებულ უბანში ელექტრულ მუხტზე მოქმედი ძალის მიმართულებას

ძალწირის მიმართულება ემთხვევა დადებით მუხტზე მოქმედ ძალას


ძალწირების რაოდენობის ზრდა გვიჩვენებს ძლიერ ელექტრულ ველს

# ძალწირები

სუსტი ერთგვაროვანი ელექტრული ველი




ძლიერი ერთგვაროვანი ელექტრული ველი





# ძალწირები

ელექტრული ძალწირები იწყებიან დადებით მუხტებზე და მთავრდებიან უარყოფითებზე



## ძალწირები

მეტალის ფხვნილის მარცვლები და ელექტრული ველი: ძალწირების ვიზუალიზაცია



# ელექტროსტატიკური ველი



# ელექტროსტატიკური ველი





# ელექტროსტატიკური ველი



## ელექტრული დენი

გამტარი ატარებს ელექტრულ მუხტს, ანუ ელექტრონებს. გამტარებში მუხტის გადატანის პროცესს ელექტრული დენი ეწოდება.

ელექტრული დენი ტოლია გამტარში გადატანილი მუხტის ფარდობას დროის ინტერვალზე, რომლის განმავლობაშიც ეს გადატანა მოხდა

$$I = \Delta Q / \Delta t$$

ერთეული (SI): ამპერი

## ელექტრული დენი

გამტარის ელექტრულ გამტარობას განაპირობებს ნივთიერებაში თავისუფალი ელექტრონების არსებობა

ელექტრონები მოძრაობენ ქაოსურად

გარეშე ელექტრულ ველში ელექტრონების ქაოსურ მოძრაობას უჩნდება რეგულარული დრეიფის სიჩქარე: ელექტრული დენი

ელექტრონების გადაადგილების მიმართულება საწინააღმდეგოა დენის მიმართულების


## ელექტრული წინაღობა

გამტარებს გააჩნიათ ელექტრული წინაღობა, ელექტრონები გადაადგილებისას მუხრუჭდებიან და განიცდიან “ხახუნს”.

ელექტრონების დაჯახებების შედეგად ელექტრული დენი გარდაიქმნება მოლეკულების ქაოსური მოძრაობის კინეტიკურ ენერგიას, ანუ გამტარი თბება.

გამტარებს ახასიათებთ ელექტრული წინაღობა:  $R$

# წინაღობა



ელექტრული წინაღობა: **R**

ერთეული (SI): **ომი**

წრფივი ერთგვაროვან წინაღობა:  **$E = U / I$**

**U** - წინაღობის ბოლოებზე მოდებული ძაბვა

**I** - წინაღობის სიგრძე

## ომის კანონი

გამტარში გამავალი დენი პროპორციულია გამტარის  
ბოლოებზე მოდებული ძაბვის და  
უკუპროპორციულია გამტარის ელექტრული  
წინააღობის

$$I = U / R$$

# გამტარების წინაღობა

<b>Substance</b>		<b><math>\rho</math> (<math>\Omega \cdot m</math>)</b>
<b>Conductors</b>		
<b>Metals</b>	<b>Silver</b>	$1.47 \times 10^{-8}$
	<b>Copper</b>	$1.72 \times 10^{-8}$
	<b>Gold</b>	$2.44 \times 10^{-8}$
	<b>Aluminum</b>	$2.75 \times 10^{-8}$
	<b>Tungsten</b>	$5.25 \times 10^{-8}$
	<b>Steel</b>	$20 \times 10^{-8}$
	<b>Lead</b>	$22 \times 10^{-8}$
	<b>Mercury</b>	$95 \times 10^{-8}$
<b>Alloys</b>	<b>Manganin (Cu 84%, Mn 12%, Ni 4%)</b>	$44 \times 10^{-8}$
	<b>Constantan (Cu 60%, Ni 40%)</b>	$49 \times 10^{-8}$
	<b>Nichrome</b>	$100 \times 10^{-8}$

## იზოლატორების წინაღობა

Substance	$\rho (\Omega \cdot m)$
<b>Semiconductors</b>	
Pure carbon (graphite)	$3.5 \times 10^{-5}$
Pure germanium	0.60
Pure silicon	2300
<b>Insulators</b>	
Amber	$5 \times 10^{14}$
Glass	$10^{10} - 10^{14}$
Lucite	$> 10^{13}$
Mica	$10^{11} - 10^{15}$
Quartz (fused)	$75 \times 10^{16}$
Sulfur	$10^{15}$
Teflon	$> 10^{13}$
Wood	$10^8 - 10^{11}$




## ომის კანონი

წინააღმდეგობის მქვეთრი ვარდნა გამტარზე მოდებული ძაბვის შემთხვევაში:


$$I \sim 1/R$$

$$R \rightarrow 0 \quad : \quad I \rightarrow \infty$$

დენის მქვეთრი ზრდა:  
*მოკლე ჩართვა*



# მიმდევრობითი ჩართვა



$$U = U_1 + U_2$$

$$I = I_1 = I_2$$

$$R = R_1 + R_2$$

# პარალელური ჩართვა

$U_1, I_1, R_1$



$U_2, I_2, R_2$

$$U = U_1 = U_2$$

$$I = I_1 + I_2$$

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2$$

## ელექტრული წინაღობა

გამტარის ელექტრული წინაღობა დამოკიდებულია მის ტემპერატურაზე: რაც მეტია ტემპერატურა, მით უფრო უჭირთ ელექტრონებს დანაკარგების გარეშე გადაადგილება

$$R(T) = R_0 ( 1 + \alpha(T-T_0) )$$



$T_0 = 20$  გრადუს ცელსიუსი (  $273+20=293K$  )

$R_0$  – გამტარის წინაღობა  $20$  გრადუს ცელსიუსზე

$\alpha$  – წინაღობის ტემპერატურული კოეფიციენტი

## გამტარების წინაღობა

წინაღობის ტემპერატურაზე დამოკიდებულება:  
ვოლფრამის ძაფის ნათურა




## ზეგამტარობა

ტემპერატურის კლებისას ელექტრული წინაღობა ეცემა

აღმოჩნდა რომ ზოგიერთი ნივთიერების ელექტრული წინაღობა ნულდება, ანუ ნივთიერება ხდება **ზეგამტარი**

მაგალითად ვერცხლისწყალი

4.2K -ზე უფრო დაბალ ტემპერატურაზე



## ზეგამტარები

ტემპერატურა, რომელზედაც ნივთიერება ხდება ზეგამტარი – კრიტიკული ტემპერატურა ეწოდება


Material	Type	$T_c$ (K)
Zinc	metal	0.88
Aluminum	metal	1.19
Tin	metal	3.72
Mercury	metal	4.15
$\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$	ceramic	90
$\text{TlBaCaCuO}$	ceramic	125

## ზეგამტარები

ელექტრული დენი ჩაკეტილ ზეგამტარ კონტურში შეიძლება ინახებოდეს წლობით ან საუკუნეობით დანაკარგების გარეშე

ზეგამტარები ეწინააღმდეგებიან მაგნიტურ ველში მოთავსებას: *მეისნერის ეფექტი*

ზეგამტარი არ ვარდება მაგნიტურ ველში: მაგნიტური ლევიტაცია





## ზეგამტარები

ელექტრული დენის ზეგამტარებში დანაკარგების გარეშე: მატარებლები მაგნიტურ ბალიშებზე



# გილოცავთ ახალ წელს



[www.tevza.org/home/course/phys2010](http://www.tevza.org/home/course/phys2010)

